



USB Ladedosen 4-fach

Die unterschiedlichen Varianten der USB Ladedosen ermöglichen das gleichzeitige Aufladen mehrerer Endgeräte. Dank der Kombination der beiden USB-Standards A und C können mehr Gerätetypen respektive Generationen angeschlossen werden. Mit einer gesamten Ausgangsleistung von bis zu 40W und 20W für ein Endgerät mit Schnellladefunktion.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.867.476	USB Ladedose MA60, C+C und A+A, EDIZIO®-komp ws

Weitere Bauformen, Ausführungen und Design-Varianten finden Sie im Onlineshop

zum Shop:



Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Nenneingangsspannung	230 V AC
Nenneingangsfrequenz	50-60 Hz
Nennstrom	max. 0.4A
Ausgangsspannung (reguliert)	5 V DC $\pm$ 5% 9 V DC $\pm$ 5% 12 V DC $\pm$ 5%
Leerlaufleistungsaufnahme	230 V AC : $\leq$ 0.1 W

Mechanische Eigenschaften

Sicherung	überlast- und kurzschlussicher, Leistungsschutz max. 16 A
Anschluss	Flexible Leiter Länge 118mm mit Aderendhülsen 10mm
Lagertemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	-20°C bis +60°C 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	0°C bis +35°C 5% RH bis 90% RH
Einbautiefe	40mm

Fortsetzung Technische Daten

USB Anschluss	
USB Standard	Siehe Schnellladefunktionen
Ausgangsstrom Buchsen Typ A-A	Single A-Port: 5V 2.4A 12W Double A-Port: 5V 1.2A 6W (2.4A gesamt)
Ausgangsstrom Buchsen Typ A-C	Single A-Port: 5V 3.0A 15W; 9V 2.0A 18W; 12V 1.5A 18W Single C-Port: 5V 3.0A 15W; 9V 2.0A 18W; 12V 1.5A 18W A + C Port: 5V 3.0A 15W
Ausgangsstrom Buchsen Typ C-C	Single C-Port: 5V 3.0A 15W; 9V 2.2A 20W; 12V 1.67A 20W Double C-Port: 5V 2.0A 10W (4.0A gesamt)
Schnellladefunktionen Typ C	Adaptive Fast Charge (AFC); Fast Charging Protocol (FCP); Quick Charge 2.0/3.0; Power Delivery 3.0 (Typ C), Apple 2.4A

Zusätzliche technische Informationen

- Bei fehlender Kommunikation zwischen Ladedose und Endgerät oder wenn die Schnellladefunktion vom Hersteller nicht unterstützt wird, wird die Ladespannung auf 5 V begrenzt, um Schäden am Endgerät zu vermeiden.
- Wenn an der USB Ladedose Telefone & Tablets mit den originalen Ladekabeln angeschlossen werden, kann die Ladedose die angeschlossenen Geräte erkennen und den Ladestrom sowie die Ladespannung regulieren. Bei nicht originalen Ladekabeln kann es sein, dass die Geräte nicht erkannt und somit nur als «elektrische Last» interpretiert werden.
- Aus Sicherheitsgründen trennt ein Überlastschutz OTP bei Überlast und zu hoher Gerätetemperatur die Ausgangsleistung. Sobald die Gerätetemperatur wieder in den korrekten Arbeitstemperaturbereich sinkt, wird der Ladevorgang automatisch fortgesetzt.