

65 Watt AUSGANGSLEISTUNG



USB Ladedose A+C 65W

Die USB Ladedose A+C 65W ermöglicht das gleichzeitige Aufladen und Betreiben von bis zu zwei Endgeräten. Mit einer gesamten Ausgangsleistung von bis zu 65W mit Schnellladefunktion.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.867.672	USB Ladedose MA60, A+C 65W, EDIZIO®-komp, weiss

Weitere Bauformen und Design-Varianten finden Sie in unserem Onlineshop

zum Shop:



Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Nenneingangsspannung	220-250 V AC
Nenneingangsfrequenz	50 Hz
Nennstrom	max. 0.8A
Ausgangsspannung (reguliert)	5 V DC $\pm$ 5% 9 V DC* $\pm$ 5% 12 V DC* $\pm$ 5% 15 V DC* $\pm$ 5% 20 V DC* $\pm$ 5% (* mit Schnellladefunktion)
Leerlaufleistungsaufnahme	230 V AC : $\leq$ 210mW

Mechanische Eigenschaften

Sicherung	überlast- und kurzschlussicher, Leistungsschutz max. 16 A
Anschluss	Schraubklemmen
Lagertemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	-20°C bis +80°C 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	0°C bis +35°C 5% RH bis 90% RH
Einbautiefe	35mm

USB Anschluss

Buchse	Typ A+C
USB Standard	Siehe Schnellladefunktionen

65 Watt AUSGANGSLEISTUNG



Fortsetzung: Technische Daten

Ausgangsstrom 2-fach Dose	Single A-Port: 5V 3.0A 15W; 9V 3.0A 27W; 12V 3.0A 36W Single C-Port: 5V 3.0A 15W; 9V 3.0A 27W; 12V 3.0A 36W; 15V 3.0A 45W; 20V 3.25A 65W A+C-Port: 5V 3.0A 15W
Schnellladefunktionen	Adaptive Fast Charge (AFC); Fast Charging Protocol (FCP); Quick Charge (QC) 2.0/3.0/5; Power Delivery (PD) 3.0 (Typ C), Apple 2.4A

Vorteile

- Bei fehlender Kommunikation zwischen Ladedose und Endgerät oder wenn die Schnellladefunktion vom Hersteller nicht unterstützt wird, wird die Ladespannung auf 5 V begrenzt, um Schäden am Endgerät zu vermeiden.
- Wenn an der USB Ladedose Telefone & Tablets mit den originalen Ladekabeln angeschlossen werden, kann die Ladedose die angeschlossenen Geräte prinzipiell erkennen und den Ladestrom sowie die Ladespannung regulieren.
- Aus Sicherheitsgründen trennt ein Überlastschutz OTP bei Überlast und zu hoher Gerätetemperatur die Ausgangsleistung. Sobald die Gerätetemperatur wieder in den korrekten Arbeitstemperaturbereich sinkt, wird der Ladevorgang automatisch fortgesetzt.
- Wenn über die Ladebuchse C beispielsweise ein Laptop betrieben wird, kann über die Ladebuchse A kein weiteres Gerät geladen werden. Wenn trotzdem an die Ladebuchse A ein Gerät eingesteckt wird, dann werden aus Sicherheitsgründen alle Ströme unterbrochen.