

Prise de charge USB A+C 65W

65W DE PUISSANCE DE SORTIE



Prise de charge USB A+C 65W

La prise de recharge par USB A+C 65W permet de charger et d'utiliser simultanément jusqu'à deux terminaux. Avec une puissance de sortie totale allant jusqu'à 65W avec fonction de charge rapide.



No d'article	Description de l'article
100.867.672	Prise de charge USB combi ENC60, A+C 65W, EDIZIO®-comp, blanc

Vous trouverez d'autres formes de construction et variantes de design dans notre boutique en ligne.

vers la boutique
en ligne:



Données techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée nominale	220-250 V AC
Fréquence d'entrée nominale	50 Hz
Courant nominal	max. 0.8A
Tension de sortie (régulée)	5 V DC $\pm$ 5% 9 V DC* $\pm$ 5% 12 V DC* $\pm$ 5% 15 V DC* $\pm$ 5% 20 V DC* $\pm$ 5% (* avec fonction de charge rapide)
Consommation électrique à vide	230 V AC : $\leq$ 210mW

Caractéristiques mécaniques

Fusible	Protection contre la surcharge et résistant au court-circuit, protection de ligne max. 16 A
Connexion	Bornes à vis
Temp. de stockage et humidité relative	-20°C à +80°C 5% RH à 95% RH (non condensant)
Temp. de fonctionnement et humidité relative	0°C à +35°C 5% RH à 90% RH
Profondeur d'encastrement	35mm

Connexion USB

Prise	Type A+C
Norme USB	Voir les fonctions de charge rapide



Suite: Données techniques

Courant de sortie prise double	Single A-Port: 5V 3.0A 15W; 9V 3.0A 27W; 12V 3.0A 36W Single C-Port: 5V 3.0A 15W; 9V 3.0A 27W; 12V 3.0A 36W; 15V 3.0A 45W; 20V 3.25A 65W A+C-Port: 5V 3.0A 15W
Fonctions de charge rapide	Adaptive Fast Charge (AFC); Fast Charging Protocol (FCP); Quick Charge (QC) 2.0/3.0/5; Power Delivery (PD) 3.0 (Typ C), Apple 2.4A

Avantages

- En cas d'absence de communication entre la prise de charge et le terminal ou si la fonction de charge rapide n'est pas prise en charge par le fabricant, la tension de charge est limitée à 5 V afin d'éviter d'endommager le terminal.
- Si des téléphones et des tablettes sont connectés à la prise de charge USB avec les câbles de charge d'origine, la prise de charge peut en principe reconnaître les appareils connectés et régler le courant et la tension de charge.
- Pour des raisons de sécurité, une protection contre les surcharges OTP coupe la puissance de sortie en cas de surcharge et de température trop élevée de l'appareil. Dès que la température Si la température de l'appareil revient dans la plage de température de travail correcte, le processus de charge reprend automatiquement.
- Si un ordinateur portable est alimenté par la prise de charge C, par exemple, aucun autre appareil ne peut être chargé via la prise de charge A. Si un appareil est malgré tout branché sur la prise de charge A, tous les courants sont coupés pour des raisons de sécurité.