
# Artikeldatenblatt

## eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 1fach Mini




| Artikel-Nr. |
| --- |
| 500.600.005 |

**eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 1fach Mini**

Neue Systemfunktion: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Schalten von Beleuchtung
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung
- Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken

**Produkteigenschaften**

- Betriebsartenschalter zur Schalt-/Tastaktor-Umschaltung oder Parametrierung über eNet-Server
- Statusrückmeldung an Funksender
- Szenenbetrieb möglich
- Ausgang mit Taste **Prog** schaltbar
- Statusanzeige mit LED

Schaltbetrieb:

- Einschalttelegramm: Gerät schaltet ein
- Ausschalttelegramm: Gerät schaltet aus

Tastbetrieb:

- Der Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Ein- oder Ausschalttelegramme empfangen werden
- Die maximale Einschaltdauer beträgt 60 Sekunden

Mit eNet-Server einstellbar:

- Blinkfunktion
- Nachlaufzeit
- Ein-/ Ausschaltverzögerung
- Schließer- oder Öffnerbetrieb
- Abschaltvorwarnung
- Minimale Schaltwiederholzeit
- Bediensperren
- Dauer-Ein, Dauer-Aus

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware
- Repeaterfunktion

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

- Fehlerspeicher auslesen

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Umgebungstemperatur: | –25 ... +70 °C |
| Schaltstrom bei 35 °C | |
| Ohmsch: | 16 A (AC1) |
| Bei Schaltstrom > 10 A Anschlussleitung 2,5 mm² | |
| Leuchtstofflampen: | 4 AX |
| Mindestschaltstrom AC: | 100 mA |
| Kontaktart: | µ |
| Standby-Leistung: | 0,5 W |
| Anschlussleistung bei 35 °C | |
| Glühlampen: | 2300 W |
| HV-Halogenlampen: | 2000 W |
| Elektronische Trafos: | 1500 W |
| Induktive Trafos: | 1000 VA |
| HV-LED-Lampen: | typ. 500 W |
| Kompaktleuchtstofflampen: | typ. 500 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert: | 920 VA |
| Kapazitive Last: | 690 VA (560 µF) |
| Anschlussart: | Schraubklemmen |
| eindrähtig: | 1 x 0,75 ... 4 mm² |
| feindrähtig mit Aderendhülse: | 1 x 0,75 ... 2,5 mm² |
| Maße (Ø x H): | 53 x 28 mm |
| Funkfrequenz: | 868,0 ... 868,6 MHz |
| Sendeleistung: | max. 20 mW |
| Sendereichweite im Freifeld: | typ. 100 m |
| Empfängerkategorie: | 2 |

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: +41 62 209 60 30
Telefax: +41 62 209 60 33
e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch