
# Artikeldatenblatt

ZidaTech Innovation + Systeme

JUNG

## eNet Funk-Steuereinheit 1-10 V 1fach Mini




| Artikel-Nr. |
|---|
| 500.600.115 |

**eNet Funk-Steuereinheit 1-10 V 1fach Mini**

Neue Systemfunktion: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Schalten und Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1-10-V-Schnittstelle
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung
- Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken

**Produkteigenschaften**

- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Szenenbetrieb möglich
- Statusanzeige der 1-10-V-Teilnehmer über LED
- Statusrückmeldung an Funksender
- 1-10-V-Teilnehmer mit Taste **Prog** schaltbar
- 1-10-V-Schnittstelle ist gegen Verpolen geschützt

Mit eNet-Server einstellbar:

- Maximalhelligkeit
- Dimmgeschwindigkeit
- Ein-/ Ausschaltverzögerung
- Auf-/ Abdimmrampe
- Abschaltvorwarnung
- Bediensperren
- Dauer-Ein, Dauer-Aus
- Hotelfunktion
- Nachlaufzeit

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware
- Repeaterfunktion
- Fehlerspeicher auslesen

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Standby-Leistung: | max. 0,5 W |
| Umgebungstemperatur: | –25 ... +70 °C |
| Kontaktart: | μ |
| Steuerspannung: | 0,5 ... 11 V |
| Steuerstrom: | max. 50 mA |

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

| | |
|---|---|
| Schaltstrom | |
| Ohmsch: | 6 A |
| Leuchtstofflampen: | 3 AX |
| Mindestschaltstrom: | 100 mA |
| Anschlussleistung | |
| Ohmsche Last: | 1380 W |
| Kapazitive Last: | 690 VA (560 µF) |
| Anschlussart: | Schraubklemmen |
| eindrähtig: | 1 x 0,75 ... 4 mm² |
| feindrähtig mit Aderendhülse: | 1 x 0,75 ... 2,5 mm² |
| Maße (Ø x H): | 53 x 28 mm |
| Gesamtlänge Lastleitung: | max. 100 m |
| Gesamtlänge Steuerleitung: | max. 100 m |
| Funkfrequenz: | 868,0 ... 868,6 MHz |
| Sendeleistung: | max. 20 mW |
| Sendereichweite im Freifeld: | typ. 100 m |
| Empfängerkategorie: | 2 |

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: +41 62 209 60 30
Telefax: +41 62 209 60 33
e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch