Artikeldatenblatt

eNet Deckenwächter



Artikel-Nr.
500.519.662

eNet Deckenwächter

Batteriebetriebenes Gerät zur Steuerung von eNet Funkaktoren

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Betrieb nur mit Funkaktoren zum Schalten oder Dimmen aus dem eNet System
- Deckenmontage, Aufputz im trockenen Innenbereich

Produkteigenschaften

- LED zur Signalisierung
- Batteriebetriebenes Gerät
- Helligkeitsschwelle einstellbar
- Nachlaufzeit einstellbar
- Empfindlichkeit einstellbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Sperren der manuellen Inbetriebnahme
- Längere Nachlaufzeit einstellbar
- Helligkeitsschwelle einstellbar
- Energiesparstufe
- Sendeverhalten einstellbar

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM)
- Betrieb mit eNet-Server ab Version 2.2
- Update der Gerätesoftware
- Fehlerspeicher auslesen

Zubehör:
Schutzkorb Art.-Nr.: SK 180-90 WW

Technische Daten

Nennspannung:	DC 6 V
Batterietyp:	4 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) Alkaline (nicht im Lieferumfang enthalten)
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Helligkeitseinstellung:	ca. 5 ... 2.000 lx (und Tagbetrieb)
Empfindlichkeit:	25 ... 100 %
Nachlaufzeit:	ca. 10 s ... 30 min (mit eNet-Server 60 min)
Montagehöhe:	2,50 m
Erfassungswinkel:	360°
Erfassungsbereich	
Radiale Bewegungen:	Ø ca. 5 m

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Tangentiale Bewegungen:	Ø ca. 8 m
Maße (Ø x H):	103 x 42 mm
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Empfängerkategorie:	2

Farbe:
alpinweiß

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: +41 62 209 60 30
e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch