# Artikeldatenblatt

## Smart Radio DAB+




| Artikel-Nr. |
| --- |
| 500.518.859 |

**Smart Radio DAB+**

zur Montage in Einfach- oder Mehrfachrahmen und Aufputz-Kappen
inklusive Netzteil

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13)
- UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II)
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm

**Produkteigenschaften**

- Digitalradio mit Display und Sensortasten
- Echtglasfront
- Stereoempfang
- Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher
- Stereo-/Monoumschaltung
- Einfache Bedienung
- Integrierte Antenne für DAB+ und UKW
- Hohe Empfangsqualität
- Automatischer Sendersuchlauf
- Speicherung von 8 Favoriten DAB+ und 8 Favoriten UKW (bleiben nach Spannungsausfall erhalten)
- Einschalten mit letztem Sender
- Einschalten mit letzter Lautstärke
- Einschalten mit letzter Betriebsart (DAB+ oder UKW)
- Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit und aktuellen Einstellungen
- Aktualisierung der Uhrzeit über RDS und DAB+
- Display-Helligkeit einstellbar
- Nachtmodus
- Weckfunktion
- Sleep-Modus
- Ein-/Ausschalten über Nebenstelle
- Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker
- Optionale externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT

**Nebenstellenfunktion**
Über den Nebenstelleneingang kann das Radio gemeinsam mit der Beleuchtung geschaltet werden.

**Zubehör:**
Lautsprechermodul Art.-Nr.: LSM A 4 ..
Externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT

**Ersatzteil:**
Netzteil Art.-Nr.: NT-AUDIO
Display Art.-Nr.: DAB A-DISP WW, DAB A-DISP SW

**Technische Daten**

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V ~ |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Anschluss: | Schraubklemmen |
| max. klemmbarer Leitungsquerschnitt: | 1 x 2,5 mm² oder 1 x 1,5 mm² |
| Leistungsaufnahme Standby: | < 1 W |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | < 4 W |
| Temperaturbereich: | 0 ... +50 °C |
| Luftfeuchte: | 15 ... 90 % (keine Betauung) |
| DAB-Frequenzbereich: | 174 ... 240 MHz |
| UKW-Frequenzbereich: | 87,5 ... 108 MHz |
| Anschlussleitung separater Lautsprecher: | LautsprecherZwillingsleitungH03VH-H, 2 x 0,75 mmalternativ: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm |
| Länge Anschlussleitung: | max. 5 m |

**Farbe:**
alpinweiß

**Material:**
Glas

ZidaTech
Innovation + Systeme

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch