
Fiche descriptif produit

eNet actionneur volet roulant 1 voie mini



Numéro de référence
500.600.080

eNet actionneur volet roulant 1 voie mini

Nouvelle fonction du système : Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0

Usage conforme

- Commutation de suspensions à entraînement électrique, comme les stores, volets roulants et marquises
- Commande avec émetteurs radio eNet adaptés
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon DIN 49073 en combinaison avec enjoliveur adapté
- Montage dans un boîtier apparent ou dans un adaptateur d'installation (Art. N°. FM-EBG) pour faux plafonds

Caractéristiques produits

- Sélecteur de modes de fonctionnement pour la commutation d'actionneur de store, d'actionneur de volets roulants ou le paramétrage via le serveur eNet
- Positionnement de stores et lamelles par appel d'ambiances lumineuses
- Position pour la protection solaire et le crépuscule enregistrables
- Retour d'infos d'état sur l'émetteur radio
- Sortie commutable avec la touche **Prog**
- Durée de déplacement de la suspension enregistrable
- Durée de changement de sens des lamelles enregistrable
- Tension de tissu pour les marquises
- Affichage d'état avec LED

Réglable avec le serveur eNet :

- Durée de changement de sens
- Sens de fonctionnement réversible
- Blocage de commande
- Position pour la protection solaire, le crépuscule, la protection anti-enfermement et l'alarme de vent

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Fonction répéteur
- Lire la mémoire d'erreur

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Température ambiante :	–25 ... +70 °C
Durée minimale de commande dans le mode de fonctionnement	
Store :	0,1 s

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Volet roulant :	0,3 s
Courant de commutation minimal AC :	100 mA
Type de contact :	µ
Puissance au repos :	max. 0,5 W
Durée de déplacement :	1 ... 600 s
Réglage d'usine de la durée de déplacement :	120 s
Temps de réglage des lamelles :	0 ... 10 s
Puissance connectée	
Moteurs :	1000 W
Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,75 ... 4 mm²
souple avec embout :	1 x 0,75 ... 2,5 mm²
Dimensions (Ø x H) :	53 x 28 mm
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m
Catégorie de récepteur :	2

ZidaTech SA
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél : +41 62 209 60 35

e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr