Fiche descriptif produit

eNet actionneur de commutation / à poussoir 1 voie, modulaire



Numéro de référence
500.600.020

eNet actionneur de commutation / à poussoir 1 voie, modulaire

Encombrement 2 modules (36 mm)
Nouvelle fonction du système : Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0

Usage conforme

- Commutation de l'éclairage
- Commande avec émetteurs radio eNet adaptés
- Fonctionnement avec tension d'alimentation REG (Art. N°. NT 1220 REG VDC) et module de réception REG (Art. N°. FM FK 32 REG) ou serveur eNet
- Intégration dans coffret électrique sur rail DIN selon EN 60715

Caractéristiques produits

- Sélecteur de modes de fonctionnement pour la commutation d'actionneur de commutation/d'actionneur à poussoir ou le paramétrage via le serveur eNet
- Retour d'infos d'état sur l'émetteur radio
- Mode scènes possible
- Sortie commutable avec la touche **Prog**
- Affichage d'état avec LED

Fonctionnement Commutation :

- Télégramme d'activation : l'appareil active
- Télégramme de désactivation : l'appareil désactive

Fonctionnement Impulsion :

- Le contact de relais reste fermé tant que des télégrammes d'activation ou de désactivation sont reçus.
- La durée d'activation maximale est de 60 secondes.

Réglable avec le serveur eNet :

- Fonction de clignotement
- Temporisation
- Temporisation de mise en marche / de mise à l'arrêt
- Mode contact normalement ouvert ou mode contact normalement fermé
- Avertissement de coupure
- Durée de répétition de commutation minimale
- Blocage de commande
- Marche permanente, arrêt permanent

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

- Lire la mémoire d'erreur

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Courant de commutation à AC 230 V ~	
Ohmique :	16 A
Pour un courant de commutation > 10 A, câble de raccordement de 2,5 mm²	
Lampes fluorescentes :	4 AX
Courant de commutation minimal AC :	100 mA
Type de contact :	µ
Puissance au repos :	max. 0,2 W
Puissance connectée	
Lampes à incandescence :	2300 W
Lampes à halogène de 230 V :	2000 W
Transformateurs électroniques :	1500 W
Lampes LED de 230 V :	typ. 500 W
Lampes fluorescentes compactes :	typ. 500 W
Transformateurs inductifs :	1000 VA
Lampes fluorescentes non compensée :	920 VA
Charge capacitive :	690 VA (560 µF)
Connexion sorties	
Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 1,5 ... 4 mm²
souple sans embout :	1 x 0,75 ... 4 mm²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 2,5 mm²
Encombrement :	36 mm (2 mod.)
Câble de bus	
Tension nominale :	DC 12 V SELV
Consommation de courant :	max. 20 mA
Connexion bus :	borne de raccordement
Longueur de câble :	max. 3 m

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél : +41 62 209 60 35

e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr