Fiche descriptif produit

eNet télécommande 4 voies



Numéro de référence

500.600.065

eNet télécommande

4 voies
Nouvelle fonction du système : Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0

Usage conforme

- Émetteur manuel destiné à la transmission radio de commandes de commutation, de variation, de déplacement de store et de scènes
- Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet

Caractéristiques produits

- Chaque paire de touches placées côte à côte se rapporte à un canal
- Affichage d'état avec LED
- Luminosité d'activation des actionneurs de variation enregistrable
- Alimenter par batterie
- Scènes de l'émetteur manuel radio à 4 postes : tout arrêter, sept scènes individuelles
- Signalisation des erreurs de transmission désactivable

Réglable avec le serveur eNet :

- Scène Tout activer
- Blocage de commande

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Lire la mémoire d'erreur

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Dimensions (Long. x Larg. x H) :	93 x 53 x 15,5 mm
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m
Catégorie de récepteur :	2

Couleur:
Anthracite

ZidaTech SA Fabrikstrasse 9 / CH-4614 Hägendorf
Tél : +41 62 209 60 35
e-center@zidatech.ch / www.zidatech.ch/fr

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de