Fiche technique produit

eNet détecteur de mouvement



Numéro de référence
500.519.662

eNet détecteur de mouvement

Alimenter par batterie pour la commande d'actionneurs radio eNet

Usage conforme

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- S'utilise uniquement avec les récepteurs TOR ou variateur du système eNet
- Montage en plafond, apparent dans locaux secs

Caractéristiques produits

- LED de signalisation
- Alimenter par batterie
- Seuil de luminosité réglable
- Temporisation de mise à l'arrêt réglable
- Sensibilité réglable

Réglable avec le serveur eNet :

- Verrouillage de la mise en service manuelle
- Temporisation de mise à l'arrêt plus long réglable
- Seuil de luminosité réglable
- Niveau d'économie d'énergie
- Comportement d'envoi réglable

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM)
- Fonctionnement avec le serveur eNet à partir de version 2.2
- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Lire la mémoire d'erreur

Accessoires :
Grille de protection Art. N°. : SK 180-90 WW

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 6 V
Type de batterie :	4 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) alcaline (non livrée avec l'appareil)
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Réglage de luminosité :	env. 5 ... 2.000 lx (et fonction jour)
Sensibilité :	25 ... 100 %
Temporisation :	env. 10 s ... 30 min (avec eNet server 60 min)
Hauteur de montage :	2,50 m
Angle de détection :	360°
Champ de détection	
Mouvement radial :	Ø env. 5 m

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Mouvement tangentiel :	Ø env. 8 m
Dimensions (Ø x H) :	103 x 42 mm
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Catégorie de récepteur :	2

Couleur:
Blanc

ZidaTech SA
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tel. +41 62 209 60 35
e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch