Fiche technique produit

KNX RF module émetteur radiofréquence 3 voies



Numéro de référence
500.519.632

KNX RF module émetteur radiofréquence 3 voies

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 3 voies, Art. N°. : A 503 TSA ..
Famille de produit ETS : Émetteur
Type de produit : Poussoir 3 voies
3 LEDs vertes : état de l'actionneur
1 LED rouge : état de transmission

Usage conforme

- Commande radio des consommateurs, par ex. allumer / éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir / fermer les stores, valeurs de luminosité, appel et enregistrement des scénarios d'éclairage
- Fonctionnement dans des installations KNX câblées par KNX RF interface radiofréquence (Art. N°. : MK 100 RF)
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)

Caractéristiques produits

- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Paires de touches pour la fonction de touche ou de manette
- Affichage d'état avec LED
- Sonde de température intégrée
- Alimenter par batterie (compartiment de pile accessible par l'avant)
- Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur

Pièce de rechange :
Protection transparente Art. N°. : A 50 NA

Accessoires :
Enjoliveur au couleur des touches Art. N°. : A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL, A 50 NA CH, A 50 NA MO, A 50 NA WWM, A 50 NA SWM, A 50 NA ANM

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m

ZidaTech
Innovation + Systèmes
ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr