Fiche technique produit

eNet outil diagnostique qualité RF



Numéro de référence
500.600.030

eNet outil diagnostique qualité RF

Non adapté pour transmission radio cryptée.
Uniquement compatible jusqu'à version 1.4 du logiciel eNet serveur.

Caractéristiques produits

- Affichage de la qualité du signal d'un appareil eNet sélectionné au moyen de LED
- Affichage de la qualité du signal de messages d'état au moyen de LED
- Affichage de signaux radio d'émetteurs radio autres que les émetteurs eNet sur la bande de fréquence de 868,0 ... 868,6 MHz au moyen de LED
- Activation et désactivation de la fonction de répéteur d'actionneurs, d'émetteurs et de capteurs d'énergie fonctionnant sur l'alimentation secteur
- Pile : 1 x Lithium (CR 2450N) fournie
- L'appareil s'éteint si aucune touche n'est actionnée pendant 5 minutes

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Portée d'émission en champ libre :	max. 100 m
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Catégorie de récepteur :	2

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr