# RenoWay Prise 3 trous MiniDat




## RenoWay Prise à large bande R/TV 3 trous MiniDat

Prise de raccordement TV/FM, appareil pour prise UP pour module TV monté au centre, équipé d'un module TV, 2 GHz, Prises IECf/IECm/MiniDat. Prise convient uniquement dans la taille I car aucune isolation disponible.



| No. d'article | Description de l'article |
|---|---|
| 100.890.424 | TV/FM Prise directe 2GHz, 2xIEC/MD, appareil pour prise encastrée |
| 100.890.430 | TV/FM UP Prise terminale 2GHz, 2xIEC/MD, appareil pour prise encastrée |
| 100.890.431 | TV/FM Prise de passage 11dB 2GHz, 2xIEC/MD, appareil pour prise encastrée |
| 100.890.435 | TV/FM Prise de passage 15dB 2GHz, 2xIEC/MD, appareil pour prise encastrée |
| 100.890.439 | TV/FM Prise de passage 19dB 2GHz, 2xIEC/MD, appareil pour prise encastrée |

# RenoWay Prise 3 trous MiniDat

ZidaTech
Innovation + Systèmes

## Données techniques

| Caractéristiques | | toutes les valeurs sont des valeurs typiques | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type** | | **Prise directe** | **Prise terminale** | **Prise de passage** | | | |
| Modèle et marquage | | AMD204F | AMD210F | AMD211F | AMD215F | AMD219F | AMD223F |
| Gamme de fréquence | | 5 – 2000 MHz | | | | | |
| Gamme de fréquence retour de données | | 5 – 65 MHz | | | | | |
| Atténuation de passage<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN – OUT | n.i. | n.i. | 2.7dB – 4.2dB<br>4.2dB – 6.0dB | 2.1dB – 3.3dB<br>3.3dB – 5.6dB | 2.3dB – 3.1dB<br>3.1dB – 5.7dB | 2.3dB – 3.2dB<br>3.2dB – 5.5dB |
| Atténuation de connexion<br>87 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN – TV | 4dB – 5dB<br>4dB – 5dB | 11dB – 12dB<br>12dB – 13dB | 11dB – 13dB<br>11dB – 12dB | 15dB – 17dB<br>15dB – 16dB | 19dB – 21dB<br>19dB – 19dB | 23dB – 25dB<br>23dB – 24dB |
| Atténuation de connexion<br>87 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN – FM | 8db – 10dB<br>9dB – 10dB | 11dB – 14dB<br>12dB – 13dB | 11dB – 13dB<br>11dB – 12dB | 15dB – 17dB<br>15dB – 16dB | 19dB – 21dB<br>19dB – 19dB | 23dB – 25dB<br>23dB – 24dB |
| Atténuation de connexion<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN – DATA | 8dB – 8dB<br>8dB – 8dB | 11dB – 12dB<br>12dB – 13dB | 11.5dB – 12dB<br>12dB – 14dB | 14.5dB – 15dB<br>15dB – 16dB | 19dB – 19dB<br>19dB – 20dB | 23dB – 23dB<br>23dB – 24dB |
| Atténuation de retour<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN, OUT, DATA | 16 – 1.5dB/Oct.**)***)<br>14 – 1.5dB/Oct.**) | | | | | |
| Atténuation de retour<br>87 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | TV, FM | 16 – 1.5dB/Oct.**)<br>14 – 1.5dB/Oct.**) | | | | | |
| Découplage<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | TV – FM &<br>TV – DATA &<br>FM – DATA | 25dB – 62dB<br>18dB – 22dB | 25dB – 62dB<br>18dB – 22dB | 25dB – 65dB<br>22dB – 25dB | 25dB – 65dB<br>22dB – 25dB | 35dB – 65dB<br>24dB – 28dB | 35dB – 65dB<br>25dB – 30dB |
| Découplage<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | OUT > FM | n.i. | *) | 25dB – 60dB<br>19dB – 25dB | 33dB – 60dB<br>28dB – 33dB | 33dB – 57dB<br>26dB – 33dB | 35dB – 57dB<br>31dB – 35dB |
| Découplage<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | OUT > TV | n.i. | *) | 25dB – 50dB<br>25dB – 27dB | 23dB – 60dB<br>23dB – 23dB | 36dB – 63dB<br>36dB – 36dB | 42dB – 62dB<br>42dB – 42dB |
| Découplage<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | OUT > DATA | n.i. | *) | 32dB – 60dB<br>32dB – 32dB | 21dB – 39dB<br>21dB – 21dB | 27dB – 44dB<br>22dB – 27dB | 31dB – 47dB<br>25dB – 29dB |
| Masse de blindage<br>5 – 1000 MHz<br>1000 2000 MHz | Class A selon EN50083-2 | | | | | | |

*) AMD210 sortie programmée, sinon valeurs comme AMD211
**) EN60728-4:2008
***) pour AMD204 / 210 seulement IN/DATA

Sous réserve de modifications techniques | 12.2024