Fiche technique produit

KNX RF clé USB transmetteur radio



Numéro de référence
500.510.346

KNX RF clé USB transmetteur radio

Usage conforme

- Interface PC pour l'adressage, la programmation et le diagnostic d'appareils RF KNX
- Clé USB pour connexion aux PC avec système d'exploitation Windows

Caractéristiques produits

- Mise en service, programmation, visualisation, et diagnostic d'appareils RF KNX
- Installation automatique de la communication avec le PC via un profil HID
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.3

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 5 V
Version USB :	2.0
Connexion USB :	type A
Température ambiante :	–10 ... +70 °C
Humidité relative :	maxi. 80 % (pas de condensation)
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr