Fiche technique produit

Transformateur DALI 35-105 W



Numéro de référence
500.516.742

Transformateur DALI pour lampes halogènes BT

Usage conforme

- Alimentation pour lampes halogènes 12 V
- La commutation et le réglage de la luminosité s'effectuent avec des appareils de commande DALI ou des poussoirs d'installation
- Montage sur plafonds ou pour montage en saillie

Caractéristiques produits

- Protégé contre la marche à vide
- Protection électronique contre les courts-circuits
- Protection électronique contre la surcharge
- Protection thermique électronique
- Convient à une utilisation dans des installations avec alimentation électrique de secours

Caractéristiques techniques

Puissance nominale :	35 ... 105 W
Tension nominale :	AC 230/240 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Tension de sortie :	11.5 V eff. ~ 40 kHz
Short-circuit protection:	électronique
Longueur du câble secondaire :	max. 2 m
Dimensions :	170 x 44 x 34 mm
Température ambiante :	max. 50 °C
Connexions :	bornes à vis
primaire	1 x 0,5 ... 1,5 mm²
secondaire	1 x 0,75 ... 2,5 mm²
Marque de contrôle :	VDE

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr