Fiche technique produit

Variateur rotatif 1-10 V



Numéro de référence

500.515.018

Variateur rotatif 1-10 V

Usage conforme

- Commutation et réglage de la luminosité pour les éclairages avec contrôleurs à interface 1-10 V
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Luminosité de base réglable
- Protection contre les courts-circuits du contact de commutation via le fusible miniature

Enjoliveurs :
Série AS / A : Art. N°. A 1740 ..
Série CD : Art. N°. CD 1740 ..
Série LS : Art. N°. LS 1740 .., .. 1740 ..

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230/240 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Température ambiante :	+5 ... +25 °C
Courant de commutation à AC 230 / 240 V ~	
Ohmique :	6 A
Tension de commande :	0,7 ... 12 V
Courant de commande :	max. 50 mA
Connexion :	bornes à vis
rigide :	max. 4 mm²
Fusible, type :	T 6,3 H 250 V



ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr