Câble de raccordement modem

ZidaTech
Innovation + Systèmes



Câble de raccordement modem A++ MiniDat male pour connecteur F male

Câble de raccordement A++ MiniDat pour connecteur F male, avec câble coaxial de liaison Connecteur MiniDat male coudé 90° pour connecteur male F-Quick



No. d'article	Description de l'article
140.134.010	Câble de raccordement A++ MiniDat male pour connecteur F male, 1m

Vous trouverez d'autres longueurs et des adaptateurs adaptés dans notre boutique en ligne.

zum Shop:

Données techniques

Caractéristiques éléctriques		
Impédance		75 ± 3 Ω
Atténuation / 100m		100 MHz ≤ 9.0dB 860 MHz ≤ 25.4dB 2150 MHz ≤ 41.9dB 3000 MHz ≤ 48.3dB
Atténuation de l'écran	Classe A++	30-1000 MHz ≥ 105dB 1000-2000 MHz ≥ 95dB 2000-3000 MHz ≥ 85dB
Construction		
Conducteur intérieur		Ø 0.80mm CCS
Matériel d'isolation		PE Foam
Gaine extérieure		Ø 5.70mm
Conducteur extérieur / Blindage		Atténuation 3 x Plastique – Tressé – Plastique
Matériel de gaine du câble		PVC, couleur blanche
Rayon de courbure min.		50mm
Connecteur		Connecteur MiniDat male coudé 90°, compatible à WICLIC®* Connecteur F-Quick male

*WICLIC® est une marque déposée par la société WISI-Wilhelm Sihn AG

Sous réserve de modifications techniques | 12.2024